

FDV BLAD FOR CENTECH OVERLASTVERN

GENERELT

Chint OV-vern vern er laget i haolgenfritt materiale. Skal det tilkobles med aluminium, må det brukes overganger.

Icu=10/15kA, Ics=10kA, Icn=10kA.

Ue=230/400V, Ui=500V, 50/60Hz.

Poler: 2P, 3P, 4P.

Karateristikk: OV / I1=1,13 / I2=1,45 / I4=10 / I5=14

Norm: 60898-1, 60947-2

FORVALTNING

Fysisk størrelse: 2P, 3P og 4P utførelse for montering på DIN-skinne bak standard avdekking.

DRIFT

Renhold:

Energiforbruk:

Henvisninger:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.

Mindre enn 5W/pol

Kontakt Cenika AS for ytterligere informasjon.

VEDLIKEHOLD

Rutiner:

Levetid :

Funksjonstestes og kontrolleres mot varmegang ca en gang pr år.

Elektrisk levetid: 8000 koblinger.

Mekanisk levetid: 20000 koblinger.

TILBEHØR

CV004985	SHUNTTRIP S9 DC 48 FOR NB1
CV004992	SHUNTTRIP S9 AC 24 FOR NB1
CV004954	SHUNTTRIP S9 AC 230V FOR AUTOMAT/JORDFEILAUTOMAT
CV024013	SAMLESKINNE 4P PIN, JFA 1+N OG AUT 2P CENTECH 16MM2 1M
CV024044	SAMLESKINNE 4P PIN, AUT 4P CENTECH 16MM2 1M
CV023993	SAMLESKINNE 4P GAFFEL JFA 4P CENTECH 16MM2 1M
CV023313	SAMLESKINNE 4P GAFFEL JFA 1+N OG AUT 2P/JFA 2MOD CENTECH 16MM2 1M
CV014953	SAMLESKINNE 4P GAFFEL AUT 4P CENTECH 16mm2 1M
CV041329	SAMLESKINNE 3P TIL OV+OVSP
CV024037	SAMLESKINNE 3P PIN AUT 2P OG 3P CENTECH 16MM2 1M
CV024006	SAMLESKINNE 3P GAFFEL JFA 3P CENTECH 16MM2 1M
CV023306	SAMLESKINNE 3P GAFFEL JFA 2P CENTECH 3MOD 16MM2 1M
CV023290	SAMLESKINNE 3P GAFFEL JFA 2MOD/AUT 2P/3P CENTECH 16MM2 1M
CV041312	SAMLESKINNE 2P TIL OV+OVSP
CV009492	SAMLESKINNE 2P PIN, JFA 2P 3mod, 10mm2 1m
CV024020	SAMLESKINNE 2P PIN JFA 1+N OG AUT 2P CENTECH 16MM2 1M
CV023283	SAMLESKINNE 2P GAFFEL JFA1+N-AUT 2P JFA 2MOD CENTECH 16MM2 1M
CV023276	SAMLESKINNE 2P GAFFEL JFA 2P POLLMANN 3MOD 16MM2 1M

PRODUKT

CV001328	OVERLASTVERN 4P 63A 10KA
CV001311	OVERLASTVERN 4P 50A 10KA
CV001304	OVERLASTVERN 4P 40A 10KA
CV001298	OVERLASTVERN 4P 32A 10KA
CV001281	OVERLASTVERN 4P 25A 10KA
CV001274	OVERLASTVERN 3P 63A 10KA
CV001267	OVERLASTVERN 3P 50A 10KA
CV001250	OVERLASTVERN 3P 40A 10KA
CV001243	OVERLASTVERN 3P 32A 10KA
CV001236	OVERLASTVERN 3P 25A 10KA
CV001229	OVERLASTVERN 2P 63A 10KA
CV001212	OVERLASTVERN 2P 50A 10KA
CV001205	OVERLASTVERN 2P 40A 10KA
CV001199	OVERLASTVERN 2P 32A 10KA
CV001182	OVERLASTVERN 2P 25A 10KA