

## FDV BLAD FOR CHINT NB1L

GENERELT	Ant poler: 1p+N og 2p Karakteristikk: B og C	Bryte-evne: 1P+N: 6kA 2P : 10kA
FORVALTNING	Chint modulære automatsikringer er godkjent ihht IEC EN61009-1	Fysisk størrelse (bxhxd): 1P+N: 36x86x77 2P: 54x86x77
DRIFT	Renhold:	Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.
	Energiforbruk:	Maks 5W/pol
	Henvisninger:	For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS.
VEDLIKEHOLD	Rutiner	Ihht IEC 61009 er produktene å anse som vedlikeholdsfrie. Funksjonstestes 1 gang pr mnd.
	Levetid	Elektrisk levetid 2000 koblinger Mekanisk levetid 2000 koblinger
TILBEHØR	Hjelpekontakt XF9, 415V AC, 3A, best nr CV004909 Hjelpekontakt XF9, 240V AC, 6A, best nr CV004916 Hjelpekontakt XF9, 130V DC, 1A, best nr CV004923 Hjelpekontakt XF9, 48V DC, 3A, best nr CV004930 Hjelpekontakt XF9, 24V DC, 6A, best nr CV004947 Shunttrip S9 230V AC, best nr CV004954 Shunttrip S9 400V AC, best nr CV004961 Shunttrip S9 24V DC, best nr CV004978 Shunttrip S9 48V DC, best nr CV004985 Shunttrip S9 24V AC, best nr CV004992	Underspenningsutløser V9 230V AC, best nr CV005005 Underspenningsutløser V9 24V AC, best nr CV005012 Samleskinne 1P+N 1m, best nr CV001892 Samleskinne 2P 1m, best nr CV001915
PRODUKT	NB1L 1+N 6A B-kar 30mA, best nr CV004190 NB1L 1+N 10A B-kar 30mA, best nr CV004206 NB1L 1+N 13A B-kar 30mA, best nr CV009997 NB1L 1+N 16A B-kar 30mA, best nr CV004213 NB1L 1+N 20A B-kar 30mA, best nr CV004220 NB1L 1+N 25A B-kar 30mA, best nr CV004237	NB1L 1+N 6A C-kar 30mA, best nr CV001366 NB1L 1+N 10A C-kar 30mA, best nr CV001373 NB1L 1+N 13A C-kar 30mA, best nr CV010009 NB1L 1+N 16A C-kar 30mA, best nr CV001380 NB1L 1+N 20A C-kar 30mA, best nr CV001397 NB1L 1+N 25A C-kar 30mA, best nr CV001403
	NB1L 2P 6A B-kar 30mA, best nr CV009324 NB1L 2P 10A B-kar 30mA, best nr CV009321 NB1L 2P 13A B-kar 30mA, best nr CV009577 NB1L 2P 16A B-kar 30mA, best nr CV009348 NB1L 2P 20A B-kar 30mA, best nr CV009355 NB1L 2P 25A B-kar 30mA, best nr CV009362 NB1L 2P 32A B-kar 30mA, best nr CV009379 NB1L 2P 40A B-kar 30mA, best nr CV009386	NB1L 2P 6A C-kar 30mA, best nr CV009393 NB1L 2P 10A C-kar 30mA, best nr CV009409 NB1L 2P 13A C-kar 30mA, best nr CV009416 NB1L 2P 16A C-kar 30mA, best nr CV009423 NB1L 2P 20A C-kar 30mA, best nr CV009430 NB1L 2P 25A C-kar 30mA, best nr CV009447 NB1L 2P 32A C-kar 30mA, best nr CV009454 NB1L 2P 40A C-kar 30mA, best nr CV009461