

## FDV BLAD FOR CHINT NB310L JORDFEILAUTOMAT

### GENERELT

Ant poler: 2p  
Karakteristikk: B, C og K

Bryteevne : 6kA

### FORVALTNING

Chint modulære automatsikringer er godkjent ihht IEC EN61009-1

Fysisk størrelse (bxhxd):  
36x86x77

### DRIFT

Renhold:  
Energiforbruk:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.  
Maks 5W/pol

### VEDLIKEHOLD

Henvisninger:  
Rutiner:

For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS  
Ihht IEC 61009 er produktene å anse som vedlikeholdsfrie.  
Funksjonstestes 1 gang pr mnd.

Levetid:

Elektrisk levetid 2000 koblinger  
Mekanisk levetid 2000 koblinger

### TILBEHØR

Hjelpekontakt XF9, 415V AC, 3A, best nr CV004909  
Hjelpekontakt XF9, 240V AC, 6A, best nr CV004916  
Hjelpekontakt XF9, 130V DC, 1A, best nr CV004923  
Hjelpekontakt XF9, 48V DC, 3A, best nr CV004930  
Hjelpekontakt XF9, 24V DC, 6A, best nr CV004947  
Shunttrip S9 230V AC, best nr CV004954  
Shunttrip S9 400V AC, best nr CV004961  
Shunttrip S9 24V DC, best nr CV004978  
Shunttrip S9 48V DC, best nr CV004985  
Shunttrip S9 24V AC, best nr CV004992

Underspenningsutløser V9 230V AC, best nr CV005005  
Underspenningsutløser V9 24V AC, best nr CV005012  
Samleskinne 2P 1m, best nr CV023283  
Samleskinne 3P 1m, best nr CV023290  
Samleskinne 4P 1m, best nr CV023313

### PRODUKT

NB310L 2P 10A B-kar 30mA, best nr CV020053  
NB310L 2P 13A B-kar 30mA, best nr CV020060  
NB310L 2P 16A B-kar 30mA, best nr CV020077  
NB310L 2P 20A B-kar 30mA, best nr CV020084  
NB310L 2P 25A B-kar 30mA, best nr CV020090  
NB310L 2P 10A C-kar 30mA, best nr CV020008  
NB310L 2P 13A C-kar 30mA, best nr CV020015  
NB310L 2P 16A C-kar 30mA, best nr CV020022  
NB310L 2P 20A C-kar 30mA, best nr CV020039  
NB310L 2P 25A C-kar 30mA, best nr CV020046  
NB310L 2P 10A K-kar 30mA, best nr CV044479  
NB310L 2P 13A K-kar 30mA, best nr CV044486  
NB310L 2P 15A K-kar 30mA, best nr CV044493  
NB310L 2P 20A K-kar 30mA, best nr CV044509