

Driftsspenning
100-240V AC 50/60Hz

Utspenning
DC12V 5A Max 60W

Driftstemperatur
0 til +45 °C

Relativ fuktighet
10 –90%

IP Grad
IP67

Mål
45x95x150mm

Tilkobling
WiFi 2.4 GHz
Bluetooth 2,4 GHz (Kun for inkludering)

Montering
Monteres med medfølgende strømkabel

Protokoll og Radiofrekvens
Bluetooth 2,4GHz (IEEE 802.15.1)
WiFi 2,4GHz (IEEE 802.11)

Fare for person eller eiendomsskade

Vi er etter Forskrift om elektrisk utstyr § 21 pliktig til å informere våre forbrukere at installasjonsmateriell ment for å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet. Lokale sikkerhetsstandarder, regler og forskrifter skal følges.



Namron AS
Nedre Kalbakkvei 88B
1081 Oslo
Norge

Norsk

Namron Hagebelysning RGBW Strømforsyning 12V Tuya

Hurtigstartguide



namron

**Detaljer om Simplify Gateway:**

1. Modusindikator
2. Strømindikator
3. Knapp 1
4. Knapp 2
5. Tilkobling for 100-220V AC
6. Tilkobling 1 for 12V DC
7. Tilkobling 2 for 12V DC

I esken finner du:

5. RGBW Strømforsyning 12V Tuya
6. Tilkoblingskabel for 100-220V AC

Last ned Smart Life appen fra App Store eller Google Play Store og sett opp en konto eller logg inn på eksisterende konto.



- Strømadapteren monteres til tilkobling 5. med medfølgende tilkoblingskabel for 100-220V AC.
- Lamper og 12V tilkoblingskabler (kjøpes separat) monteres til tilkobling 6 & 7.

For å legge til Gateway i Simplify appen gjør du følgende:

- Sett modus til E i displayet på strømforsyningen. Lyset vil slå seg på.
- Åpne Smart Life appen og klikk på «+» for å legge til ny enhet
- Velg enheten «RGBW控制器» (控制器= kontroller)
- Fyll inn WiFi passord og klikk neste
- Enheten er lagt til

Modus	Betydning
A	Lyset slår seg automatisk på når lyset målt av strømforsyningen går under 25-50 lux. Lyset slår seg automatisk av når lysintensiteten målt ved strømadapteren overgår 100 lux. A modus benyttes når du ikke har koblet enheten mot Smart Life eller ønsker at lyset automatisk skal styres av målt lysintensitet.
E	E modus benyttes i forbindelse med at du har koblet enheten mot Smart Life, eller at du ønsker at belysningen skal være slått konstant på. Lysensoren er ikke aktiv i denne modusen.
1-9	Lyset vil være av på dagtid. Lyset slår seg automatisk på når lysintensiteten går under 25-50 lux. Skalaen fra 1-9 indikerer antall timer enheten vil være på 1 - 1 time 2 - 2 timer 3 - 3 timer ... 9 - 9 timer
«BLANK»	Enheten er slått av

Hva	Hvordan	Tilkoblet lys
Endre modus	Enkeltklikk på knapp 3 eller 4	Se punkt 3 i samband med valgte modus
Tilbakestill enheten	Start inkluderingsmodus i Smart Life appen. Benytt knapp 3 og 4 til å endre mellom E og «BLANK» modus. Gjenta dette 10 ganger, lys tilkoblet vil starte å blinke og inkluderingsprosessen starter i appen.	Tilkoblede lamper vil starte å blinke for å indikere at enheten er satt i fabrikkmodus og er klar til å inkluderes på nytt