

POPP SMOKE DETECTOR

- Røykvarsler og sirene



POPP røykvarsler og sirene har et design som gjør at eventuell røyk raskt oppfanges av selve detektoren. Enheten kan settes i system med andre røykvarslere, slik at alle utløses hvis alarmen går på ett sted.

Røykvarsleren har både fast tilkobling og batteri-backup, og har knapp for funksjonstesting.

POPP røykvarsler og sirene kan også settes opp som en sirene i smarthussystemet ditt. Enheten kan programmeres til å utløse sirenen hvis en annen sensor oppdager for eksempel innbrudd, lekkasje eller annen alarmsituasjon.

Røykvarsler og trafo sammen er godkjent etter TEK 10.

PRODUKTINFO POPP Smoke Detector with Indoor Siren

FUNKSJONER

- Røykvarsler og sirene
- Uavhengig drift uten gateway
- Skru av og på andre Z-Wave-enheter
- Aktiverer scenarioer
- Uavhengig sirenefunksjon med forskjellige alarmsignaler
- Fast tilkobling 12V og eller batteridrevet
- Automatisk batterinivå-advarsel når effektnivået er under 20%
- Sabotasjebeskyttelse hvis enheten fjernes fra braketten

TEKNISKE DATA

Protokoll	Z-Wave, 868,4MHz
Spennning	12V / 9V back-up batteri
Levetid batteri	4 - 10 år
Assosiasjoner	3 grupper (maks 4 enheter per gruppe)
Rekkevidde	Inntil 20 meter (avhengig av bygningsmasse)
IP-klasse	IP 20
Størrelse (ØxH)	106 x 35mm
Type	POPE004001
Sertifisering	Z-Wave Plus CE EN 14604

TEKNISKE DATA TRANSFORMATOR

Størrelse (LxBxH)	40 x 38 x 21mm
Input	100 - 240V AC 50Hz, 0,2A
Output	12V DC, 500A Maks 6W

GARANTI

2 år

EL-NR.	PRODUKT
45 123 90	POPP Smoke Detector with Indoor Siren - røykvarsler og sirene
45 123 91	POPP transformator 230V-12V

TRANSFORMATOR



POPP transformator er en ekstern strømkilde til POPP Z-Wave røykvarsler og sirene. Med denne installert trenger du aldri å tenke på å bytte batteri i røykvarsleren igjen.

