



DIMMER MICROLED 4-100W

Dimmer MicroLED 4-100W for innfelling i veggboks, tilkobles impulsbryter for styring

Art.navn:	DIMMER MICROLED 4-100W
Art.nr.:	DN 2000
El.nr.:	14 044 89
EAN kode:	8422447014532

GENERELT

Dimmeren er spesielt utviklet for dimming av dimbare LED lamper, og kan benyttes til både forkant- (fasesnitt) og bakkantdimming (faseavsnitt).

Dimmeren styres med en impulsbryter, og det er ingen begrensning i antall brytere som kan være tilkoblet samme dimmer. Dimmeren er veldig liten, kun 12 mm, og plasseres bak impulsbryteren i veggboksen. På dimmeren er det en DIP-switch for valg av minne, eller uten minne, i tillegg til et potensiometer som fungerer som både minimumsskrue og velger mellom LED 1 (faseavsnitt) og LED 2 (fasesnitt) som last.

INSTALLASJON

Dimmeren monteres i veggboks eller takboks, og tilkobles impulsbryter for styring. Dimmeren krever 2 faser for drift, noe som forhindrer flimring. Ubegrenset antall impulsbrytere kan tilkobles samme dimmer for styring fra mange steder.

Valg av last velges med potensiometeret, og på samme potensiometer justerer man også minimum lysstyrke for lampene.

DRIFT

For å tenne lyset trykkes kort på impulsbryteren, og et nytt kort trykk slukker lyset. For å dimme opp og ned, trykker man inn og holder bryteren inn inntil ønsket lysnivå er oppnådd. OBS: dimmeren snur ikke automatisk ved topp og bunn dimmenivå, så bryteren må slippes når maksimum sysnivå er nådd for så å trykkes inn og holdes inne på nytt for å dimme ned igjen. Det samme er tilfellet når dimmeren har nådd minimums lysnivå.

TEKNISKE DATA

Spenning	230V - 50 Hz
Eget forbruk	2VA
Belastning:	
-> LED 2 (fasesnitt)	4W - 100W
-> LED 1 (faseavsnitt)	4W - 100W
Betjening	Ubegrenset antall impulsbrytere
Mål	45mm x 45mm x 12mm
Vekt	23g
Ta	0°C - 40°C
Kapslingsklasse	IP 20

