

FDV BLAD FOR CHINT NB310L JORDFEILAUTOMAT

GENERELT

Ant poler: 2p
Karakteristikk: B, C, BK og CK

Bryteevne : 10kA
Fysisk størrelse
(bxhxd): 36x86x77

FORVALTNING

Chint modulære automatsikringer er godkjent ihht IEC EN61009-1
Maks 2 stk ledere av samme tverrsnitt og utførelse tillates under samme klemme.

Maksimalt tverrsnitt:
Enkjernet 1x25mm², flertrådet 1x16mm²,
mangetrådet med endehylse 1x16mm².
Indikasjon 2P 2mod:

Overlast - Hvit tapp oppe, vippe nede.
Jordfeil - Hvit tapp nede, vippe nede.
Aluminium skal ikke benyttes direkte på klemmer.
Ved bruk av aluminium, må godkjente overganger benyttes.

Alle vern skal være tildekket under byggeperioden. Vern er ikke støvtette, påse at dette kravet opprettholdes.

DRIFT

Renhold:
Energiforbruk:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.
Maks 5W/pol

VEDLIKEHOLD

Henvisninger:
Rutiner:

For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS
Ihht IEC 61009 er produktene å anse som vedlikeholdsfrie.
Funksjonstest av jordfeilvern:
Ved montering i tørre, tempererte omgivelser, minimum 1 gang per år. Ved andre installasjonsforhold må dette vurderes.

TILBEHØR

Levetid:

Elektrisk levetid 2000 koblinger
Mekanisk levetid 20000 koblinger

Hjelpekontakt XF9, 415V AC, 3A, best nr CV004909
Hjelpekontakt XF9, 240V AC, 6A, best nr CV004916
Hjelpekontakt XF9, 130V DC, 1A, best nr CV004923
Hjelpekontakt XF9, 48V DC, 3A, best nr CV004930
Hjelpekontakt XF9, 24V DC, 6A, best nr CV004947
Alarmkontakt XF9J, 230V AC, 6A, best nr CV023351
Shunttrip S9 230V AC, best nr CV004954
Shunttrip S9 400V AC, best nr CV004961
Shunttrip S9 24V DC, best nr CV004978
Shunttrip S9 48V DC, best nr CV004985
Shunttrip S9 24V AC, best nr CV004992

Underspenningsutløser V9 230V AC, best nr CV005005
Underspenningsutløser V9 24V AC, best nr CV005012
Samleskinne 2P 1m, best nr CV023283
Samleskinne 3P 1m, best nr CV023290
Samleskinne 4P 1m, best nr CV023313

PRODUKT

Jordfeilaut 2M 2P 6A C-kar 30mA 10kA	CV072373
Jordfeilaut 2M 2P 10A C-k 30mA 10kA	CV072380
Jordfeilaut 2M 2P 13A C-kar 30mA 10kA	CV072397
Jordfeilaut 2M 2P 16A C-kar 30mA 10kA	CV072403
Jordfeilaut 2M 2P 10A CK-kar 30mA 10kA	CV072410
Jordfeilaut 2M 2P 13A CK-kar 30mA 10kA	CV072427
Jordfeilaut 2M 2P 15A CK-kar 30mA 10kA	CV072434
Jordfeilaut 2M 2P 10A BK-kar 30mA 10kA	CV072441
Jordfeilaut 2M 2P 13A BK-kar 30mA 10kA	CV072458
Jordfeilaut 2M 2P 15A BK-kar 30mA 10kA	CV072465
Jordfeilaut 2M 2P 6A B-kar 30mA 10kA	CV072472
Jordfeilaut 2M 2P 10A B-kar 30mA 10kA	CV072489
Jordfeilaut 2M 2P 13A B-kar 30mA 10kA	CV072496
Jordfeilaut 2M 2P 16A B-kar 30mA 10kA	CV072502