

FDV BLAD FOR CHINT NB310L JORDFEILAUTOMAT

GENERELT

Ant poler: 2p
Karakteristikk: B, C og K

Bryteevne : 6kA

FORVALTNING

Chint modulære automatsikringer er godkjent ihht IEC EN61009-1

Fysisk størrelse (bxhxd):
36x86x77

DRIFT

Renhold:
Energiforbruk:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.
Maks 5W/pol

VEDLIKEHOLD

Henvisninger:
Rutiner:

For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS
Ihht IEC 61009 er produktene å anse som vedlikeholdsfrie.
Funksjonstestes regelmessig, hyppighet er avhengig av omgivelsene.

Levetid:

Elektrisk levetid 2000 koblinger
Mekanisk levetid 2000 koblinger

TILBEHØR

Hjelpekontakt XF9, 415V AC, 3A, best nr CV004909
Hjelpekontakt XF9, 240V AC, 6A, best nr CV004916
Hjelpekontakt XF9, 130V DC, 1A, best nr CV004923
Hjelpekontakt XF9, 48V DC, 3A, best nr CV004930
Hjelpekontakt XF9, 24V DC, 6A, best nr CV004947
Shunttrip S9 230V AC, best nr CV004954
Shunttrip S9 400V AC, best nr CV004961
Shunttrip S9 24V DC, best nr CV004978
Shunttrip S9 48V DC, best nr CV004985
Shunttrip S9 24V AC, best nr CV004992

Underspenningsutløser V9 230V AC, best nr CV005005
Underspenningsutløser V9 24V AC, best nr CV005012
Samleskinne 2P 1m, best nr CV023283
Samleskinne 3P 1m, best nr CV023290
Samleskinne 4P 1m, best nr CV023313

PRODUKT

NB310L 2P 10A B-kar 30mA, best nr CV020053
NB310L 2P 13A B-kar 30mA, best nr CV020060
NB310L 2P 16A B-kar 30mA, best nr CV020077
NB310L 2P 20A B-kar 30mA, best nr CV020084
NB310L 2P 25A B-kar 30mA, best nr CV020090
NB310L 2P 10A C-kar 30mA, best nr CV020008
NB310L 2P 13A C-kar 30mA, best nr CV020015
NB310L 2P 16A C-kar 30mA, best nr CV020022
NB310L 2P 20A C-kar 30mA, best nr CV020039
NB310L 2P 25A C-kar 30mA, best nr CV020046
NB310L 2P 10A K-kar 30mA, best nr CV044479
NB310L 2P 13A K-kar 30mA, best nr CV044486
NB310L 2P 15A K-kar 30mA, best nr CV044493
NB310L 2P 20A K-kar 30mA, best nr CV044509