

## AltiEtt boligskap



Etter flere tiårs erfaring fra NEBB-skapet blandet med fremtidens behov og krav i de nyeste normer, så har vi utviklet AltiEtt skapet. Skapet kjennetegnes av smarte og effektive løsninger som sparer montasjetid og gir økt sikkerhet.

Montasjerammen er festet med kun én skrue; tomt skap må monteres først og ramme med monterte vern settes inn i ettertid. Sikringsskinnene kan vippe frem for enkel og sikker kabelfilkobling.

El nr.	Beskrivelse	Moduler	B x H x D
17 169 20	AltiEtt 2 rad med målerfelt	2 x 21/3 x 7 (tot 63)	483 x 790 x 210
17 169 21	AltiEtt 5 rad fordeling	5 x 21 (tot 105)	483 x 790 x 210
17 169 22	AltiEtt 2 rad m/dobbelt målebrett *	2 x 21 (tot 42)	483 x 790 x 210
17 169 23	AltiEtt 2 rad med svakstrømsfelt **	2 x 21 (tot 42)	483 x 790 x 210
17 169 24	AltiEtt 2 rad med sv.st og wifi dør **	2 x 21 (tot 42)	483 x 790 x 210
17 169 30	AltiEtt 3 rad med målerfelt	3 x 21/3 x 7/ (tot 84)	483 x 920 x 210
17 169 31	AltiEtt 6 rad fordeling	6 x 21 (tot 126)	483 x 920 x 210
17 169 32	AltiEtt 3 rad m/dobbelt målebrett *	3 x 21 (tot 63)	483 x 920 x 210
17 169 33	AltiEtt 3 rad med svakstrømsfelt **	3 x 21 (tot 63)	483 x 920 x 210
17 169 34	AltiEtt 3 rad med sv.st og wifi dør **	3 x 21 (tot 63)	483 x 920 x 210
17 169 40	Boligskap 4 rad for 1 måler	4 x 21/3 x 7 (105 mod)	483 x 1050 x 210

\* Målebrett totalt dim 370 x 400 (B x H)

\*\* Dim sv. str. felt: 360 x 340 x 110 (B x H x D)

mål i mm

- Nemko godkjent iht. Tavlenormen for 3x80 A IT / 230V/50 Hz og 4x80 A TN / 400V/50 Hz
- Fire forskjellige løsninger
- Eget svakstrømskap for påbygg eller separat montasje (side 6)
- Vippbare sikringsskinner
- 2 jordingsskinner (topp / bunn)
- Kabelåpninger med tape
- Økt sikkerhet og spart montasjetid

### Skapene leveres med:

- Nemko sertifikat.
- Montasjeinstruks.
- Selvklebende kursfortegnelse.
- 2 x jordskinne KLB24.
- DIN skinne i bakvegg.
- Montasjeramme.
- Jordingskabel mellom KLB'er.
- Blindplate for avdekking.
- Merkeskilt selvklebende for 230/400V, kursnr 1 - 30, hoved bryter, seriemåler.
- Kabelåpninger i topp/bunn: 13 x 16, 9 x 20, 1 x 25, 1 x 32, 2 x 40, 2 x 50.
- Kabelåpning hver sidevegg: 1 x Ø50.
- Målebrett dim: 250 x 400 mm (BXH).
- Svakstrømskap montasjeplate: 360 x 340 mm (BxH).

## AltiEtt svakstrømskap



- Veggbrakett fjernes enkelt ved separat bruk.
- Montasjeplate med skrue og "strips" hull.
- God kabelplass bak skapet ved innfelt montasje.
- Kabelåpninger med tape.
- Døren har plastvindu for god signalstyrke v/trådløst nett.
- Monteres innfelt eller påvegg.

### For bruk alene eller kombinert med Boligskapene

Eget svakstrømskap med bredde som boligskapet. Braketter på baksiden gir rett dybde og god plass for kabelføring bak. Kan settes over / under boligskapet, alternativt monteres separat uten braketter. Skapet har plastvindu i døren for å ivareta signalstyrken ved bruk av trådløse enheter og ventilasjonsspalter.

El nr.	Beskrivelse	B x H x D
17 169 27	AltiEtt svakstrømskap m/veggfeste	483 x 400 x 128
17 169 37	AltiEtt svakstrømskap SVSK stor	483 x 790 x 210

mål i mm



El nr.	Tilbehør/Reservedeler
17 255 25	Sylinderlås C101 m/2 nøkler
17 255 21	Nøkkel for C101 lås
17 255 26	Plastlås standard komplett med vrider (17 255 22)
17 255 22	Vrider for plastlås
17 254 55	Merkeskilt selvklebende (230V, 400V, kurs 1-30, hovedbryter, seriemåler)

For tilbehør, se tilbehør