

POPP SOLAR OUTDOOR SIREN

- Utendørs sirene og nødlys



POPP Outdoor Siren er selvforsynt med strøm (solcelle) og trenger verken batteri eller tilknytning til strømmettet. Sirenen monteres utendørs og kontrolleres via din Z-Wave gateway. Kommunikasjonen mellom sirenen og Z-Wave gateway skjer via krypterte signaler.

Den kraftige sirenen (105 dB) og nødlys påkaller oppmerksomhet hvis en alarm utløses. Alarmen utløses også om sirenen forsøkes fjernes fra veggen.

En dag med sol vil normalt sett lade sirenen for 50 dager i standby.



PRODUKTINFO POPP Solar Outdoor Siren

FUNKSJONER

- Utendørs sirene og nødlys
- Integriert temperatursensor
- Stort solcellepanel - ingen tilkobling eller batteri
- Beskyttet mot sabotasje
- For innendørs og utendørs bruk
- Krypterte signaler mellom enhet og gateway
- Kombinasjon av lyd (105 dB) og lys
- Støtter sikkermodus (AES-128 kryptering)

TEKNISKE DATA

Protokoll	Z-Wave, 868,4MHz
Spenning	Solcelle
Kapasitet solcellebatteri	7,4V 2.300mA
Assosiasjoner	1 gruppe (maks 10 enheter)
Rekkevidde	Inntil 100 meter (avhengig av bygningsmasse)
IP-klasse	IP 44
Størrelse (LxBxH)	300 x 190 x 68mm
Type	POPE005107
Sertifisering	Z-Wave Plus CE

GARANTI

2 år

EL-NR.	PRODUKT
45 123 94	POPP Solar Outdoor Siren - utendørs sirene og nødlys

