

# PHILIPS

E27 trådløst  
dimmesett

Hvit fargetone

Mykt hvitt lys

Direkte styring via Bluetooth

Styres med app eller stemmen\*

Med dimmer

8718696785331



## Enkel smartbelysning

Kom i gang med det trådløse dimmesettet til Philips Hue, og bruk jevn trådløs dimming. Klar til bruk. Styr lyspæren med dimmeren som følger med, eller koble til Hue Bridge for å få tilgang til flere intelligente funksjoner.

### Ubegrensede muligheter

- Juster lysstyrken på de intelligente lysene dine
- Utvid til et intelligent lyssystem med Hue Bridge
- Monter dimmeren hvor som helst
- Koble til opptil 10 intelligente lys

# Høydepunkter

## Juster lysstyrken på lysene dine



Philips Hue-dimmeren gir deg muligheten til å trådløst justere lysstyrken på lysene dine helt opp eller helt ned.

## Utvid med Hue Bridge



Når smartlysene er koblet til en Hue Bridge (\*selges separat), blir de enda mer allsidige. Kontroller lysene dine uansett hvor du er ved å bruke Philips Hue-appen. Konfigurer tidsplaner, rutiner eller legg til og fjern lys fra systemet ditt.

## Montér hvor som helst



Philips Hue-dimmeren fungerer som en normal lysbryter og dimmer – bare bedre. I tillegg til å montere den med skruer eller sterk tape, kan du også ta av magnetkontrollen og bære den med deg hvor som helst.

## Koble til opptil 10 intelligente lys



Med Philips Hue trådløse dimmepakke for intelligente lys, kan du koble til opptil 10 lys som du kan styre samtidig fra en enkelt dimmer.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens mål

- Mål (BxHxD): 113\*62

## Miljøet

- Maks fuktighet ved drift: 5 % <H<95 % (ikke kondenserende)
- Driftstemperatur: -10–45 °C

## Garanti

- 2 år: Ja

## Strømforbruk

- Energieffektivitetsmerke: A+

## Service

- Garanti: To år

## Tekniske spesifikasjoner

- Vekt: 67
- Lyskildeteknologi: LED

### Lyspæren

- Fargetemperatur: 2700K
- Diameter: 61 mm
- Energieffektivitetsmerke: A+
- Sokkel: E27
- Form: A60
- Høyde: 110 mm
- Inngangsspenning: 220V-240V
- Levetid: 25 000 time(r)
- Lysmengde: Varmhvitt lys
- Effekt i lumen: 806 lm
- Maks. effekt i bruk: 9 W
- Maks. strømforbruk i standbymodus: 0.5 W
- Antall brytersykluser: 50 000
- Effektfaktor: >0.5
- Nominell levetid: 25 000 time(r)
- Programvare kan oppgraderes: Ja
- Oppstart: Umiddelbar lyseffekt på 100 %
- Wattstyrke tilsvarende: 60 W
- Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth og Zigbee
- Dyp dimming: Nei
- Programvare kan oppgraderes: Når koblet til Bluetooth-appen eller Hue Bridge

### Bryteren

- Batterier følger med: 1 x CR2450
- Frekvensbånd: 2400 - 2483.5 MHz
- IP-klasse: 20
- Levetid: 50000 clicks
- Maks. lyspærer per bryter: Ti hvis lyskildene ikke er koblet til hue-broen
- Batteriets levetid er på minimum: 3 et
- Monteringsalternativer: frittstående
- Spesielle funksjoner: Ikke relevant
- Dybde på bryteren: 11 mm
- Høyde på bryteren: 92 mm
- Bredde på bryteren: 35 mm
- Dybde på veggplaten: 14 mm
- Høyde på veggplaten: 115 mm
- Bredde på veggplaten: 70 mm
- Vekt inkludert veggplaten: 67 g
- Vekt på bryteren: 37 g
- ZigBee Light Link: IEEE 802.15.4 Protocol

### Det som er i esken

- Hue-pærer: 1
- hue-dimmeren: 1

### Hva støttes

- HomeKit-kompatibel: Yes
- iOS: 7 or later
- Philips Hue-appen: Android 7.0 og nyere
- Stemmeassistenter: Amazon Alexa
- Philips Hue Bluetooth-app: iOS 11 og nyere, Android 7.0 og nyere

### Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718696785331
- Nettovekt: 0,180 kg
- Bruttovekt: 0,292 kg
- Høyde: 16,500 cm
- Lengde: 7,500 cm
- Bredde: 17,600 cm
- Materialnummer (12NC): 929001821603



Utgivelsesdato:  
2020-12-04  
Versjon: 0.454

© 2020 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)