

## Leggeanvisning

### ØS Snøkabel-30 30W/m 230V og 400V



ØS Snøkabel-30 benyttes til utendørs is- og snøsmelting av oppkjørsler, gangveier, inngangspartier, parkeringsplasser, ramper etc. Varmekabelen er ståalarmert med en heldekkende separat metallskjerm, og er derfor meget robust. I tillegg kan den kortvarig utsettes for temperaturer opp til 240 °C. Varmekabelen kan legges i godt komprimert betong og i sand med belegningsstein, eller med asfalt over.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flammebeskyttet 2-leder</li> <li>• Ståalarmert varmekabel med separat heldekkende metallskjerm</li> <li>• 10 m kaldende med armert beskyttelsesskjerm</li> <li>• Spenning 230V og 400V</li> <li>• Effekt 30W/m</li> <li>• Diameter 8,3 mm</li> <li>• Minimum bøyradius 40 mm</li> <li>• Minimum avstand 80 mm</li> <li>• Mekanisk styrke minimum klasse M2 i henhold til IEC60800</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Typebetegnelse 9-3</li> <li>• Klasse 1 varmekabel</li> <li>• IP 67</li> <li>• Maksimal driftstemperatur 90 °C</li> <li>• Kan meget kortvarig utsettes for temperaturer opp til 240 °C</li> <li>• Laveste installasjonstemperatur -15 °C</li> <li>• Produsert i henhold til standard IEC60800 og SS4242411</li> <li>• Oppfyller gjeldende RoHS-direktiv</li> <li>• CE</li> </ul>
---	--

Produkttabell ØS Snøkabel-30 30W/m 230V

El. nr.	Effekt W	Lengde m	Resistans min Ω	Resistans maks Ω	Driftsstrøm (I) A	Vekt kg
10 374 00	1050	35	47	56	4,6	5,1
10 374 01	1500	50	33	39	6,5	6,6
10 374 02	1800	60	27	33	7,8	7,6
10 374 03	2100	70	23	28	9,1	8,6
10 374 04	2400	80	20	25	10,4	9,6
10 374 05	2700	90	18	22	11,7	10,6
10 374 06	3000	100	16	20	13,0	11,6
10 374 07	3600	120	14	17	15,7	13,6
10 374 08	4500	150	11	13	19,6	18,5
10 374 09	5100	170	9	12	22,2	20,8
10 374 10	6000	200	8	10	26,1	23,9

Produkttabell ØS Snøkabel-30 30W/m 400V

El. nr.	Effekt W	Lengde m	Resistans min Ω	Resistans maks Ω	Driftsstrøm (I) A	Vekt kg
10 374 20	2700	90	56	65	6,8	10,6
10 374 21	3000	100	51	59	7,5	11,6
10 374 22	3600	120	42	49	9,0	13,6
10 374 23	4500	150	34	39	11,3	17,6
10 374 24	5100	170	30	35	12,8	19,6
10 374 25	6000	200	25	29	15,0	22,6

## Generelle anvisninger

- Installasjon og tilkobling skal utføres av autorisert EI-installatør i samsvar med gjeldende forskrifter/direktiver, samt leggeanvisning.
- Det anbefales at det foretas en varmebehovsberegning eller bedømming, for å få riktig effektbehov og spare energi.
- Det er viktig at man forebygger slik at underlaget ikke blir utsatt for overtemperatur. Brennbart materiale skal maksimalt utsettes for 80°C.
- Temperaturen man får i konstruksjonen i drift avhenger av hvilken effekt (W) man har pr. m<sup>2</sup> og effekt (W) pr. meter varmekabel. I tillegg til forlegningsdybde, konstruksjonstykkelse, eventuelt isolering under varmekabelen og omgivelsestemperatur.
- Maksimal kontinuerlig driftstemperatur for **ØS Snøkabel-30** er 90°C.
- **ØS Snøkabel-30** får kun installeres på arealer som skal varmes opp. Skjøten skal ligge i oppvarmet område. Ved overdekning er det viktig at **ØS Snøkabel-30** legges i en godt komprimert masse, slik at det ikke dannes luftlommer, samt at overdekning er varmeledende. Det frarådes å benytte jordfuktig støp. Dersom denne typen benyttes er det viktig med god maskinell blanding og grundig komprimering.
- **ØS Snøkabel-30** skal ikke installeres under bygningsdeler.
- **ØS Snøkabel-30** skal ikke installeres direkte mot eller mellom isolasjon, dette for å forhindre overoppheting.
- Jordfeilbryter maks 30mA og termostat benyttes.
- Det er viktig at den totale konstruksjonen dimensjoneres og utføres på en slik måte at den ikke kan sprekke og dermed forårsake skade på varmekabelen.
- Det må gjøres tiltak for å unngå skader under og etter installasjonen, for eksempel å unngå skarpe gjenstander og store mekaniske påkjenninger.
- Kaldenden må beskyttes dersom det er fare for inntrengning av fuktighet.
- **ØS Snøkabel-30** må ikke krysse en bevegelig fuge dersom den støpes inn.
- **ØS Snøkabel-30** skal ikke krysse seg selv, men må legges i en jevn c/c avstand over hele den oppvarmede flaten. Den skal heller ikke legges inntil en annen varmekilde.
- **ØS Snøkabel-30** skal ikke kappes. Kapping av varmekabelen fører til at garantien blir ugyldig.
- **ØS Snøkabel-30** må ikke utsettes for kjemikalier.
- **ØS Snøkabel-30** måles før og etter montering, samt før tilkobling. Motstanden skal være innenfor angitt toleranseområde, se produkttabell (+10 % / -5 % i henhold til IEC60800). Isolasjonstest bør utføres med en testspenning på minimum 500V. Isolasjonsmotstanden skal være >100MΩ.
- Det skal dokumenteres i form av bilde eller tegning hvor skjõt og endeavslutning er plassert.

## Leggeanvisning ØS Snøkabel-30 30W/m 230V og 400V

1. Kartlegg effektbehovet og dimensjoner varmekabel ut fra dette.
2. Regn ut c/c avstanden ved hjelp av følgende formel:  
Oppvarmet flate (m<sup>2</sup>) / lengde (m) = c/c avstand (m).
3. Før installasjon av **ØS Snøkabel-30** skal det påses at resistansen ( $\Omega$ ) ligger innenfor toleranseområdet, samt at isolasjonsresistansen (M $\Omega$ ) mot jord oppfyller gjeldene installasjonsforskrifter.
4. Det er viktig at skjøt mellom varmekabel og kaldende ligger inne på det oppvarmede området.
5. Ved behov kan varmekabelen forvarmes forsiktig før installasjon. Påse at varmekabelen ikke skades av dette.
6. Legg ut varmekabelen. Om varmekabelen skal festes til underlaget kan man bruke leggebånd, strips eller lignende.
7. Ved bruk av bakkeføler plasseres denne mellom to varmekabelstrenger. Se eventuelt eget punkt om Termostater neste side.
8. Etter installasjon av **ØS Snøkabel-30** skal det påses at resistansen ( $\Omega$ ) ligger innenfor toleranseområdet, samt at isolasjonsmotstanden (M $\Omega$ ) mot jord oppfyller gjeldende installasjonsforskrifter.
9. Fyll ut Øglænd Systems Samsvarserklæring.
10. Ved overdekning som skal herde eller tørke, følg leverandørens anvisning før igangsettelse av varmekabelen.
11. Ved innkobling av **ØS Snøkabel-30** sammen med jordfeilbryter maks 30mA må det for siste gang kontrolleres at resistansen ( $\Omega$ ) ligger innenfor toleranseområdet, samt at isolasjonsmotstanden (M $\Omega$ ) mot jord oppfyller gjeldene installasjonsforskrifter. Slutfør deretter utfylling av Øglænd Systems Samsvarserklæring.

## Garanti

Garantien gjelder under følgende forutsetninger:

- Øglænd System skal kontaktes dersom det må utføres feilsøking for fastsettelse av feilårsak. Feilsøk og reparasjon skal ikke igangsettes før godkjenning fra Øglænd System.
- Installasjonen skal være utført av en autorisert EI-installatør i samsvar med gjeldende forskrifter og Øglænd Systems leggeanvisning.
- Samsvarserklæringen, sammen med øvrig dokumentasjon, skal være utfyllt med samtlige opplysninger av den autoriserte EI-installatøren og må kunne fremlegges.

## Anbefalt bruksområde for ØS Snøkabel-30

Effektbehovet pr. m<sup>2</sup> for is- og snøsmelting vil variere i forhold til geografisk område, isolasjon, forlegningsdybde, termostat etc. Normalt vil effektbehovet pr. m<sup>2</sup> ligge i området 250-350 W/m<sup>2</sup>.

### Termostater

Øglænd System AS anbefaler bruk av termostat som registrerer overflatetemperatur og fuktighet (snø) på bakken, så som ØS Snøsensor SMC-2 (el nr. 54 706 25) eller lignende.

### Overdekning

Overdekning på is- og snøsmelleanlegg er normalt asfalt, betong, eller sand og belegningsstein. Total overdekning bør være minimum ca 50 mm, men bør ikke overstige ca 100 mm. Dersom varmekabelen skal støpes i tradisjonell betong skal den overdekkes med 30-55 mm.

Om varmekabelen skal overdekkes med sand er minimum overdekning 15 mm, og dersom sanden skal komprimeres er minimum overdekning 50 mm. Størrelsen på steinene i sanden skal ikke overstige 11 mm. Belegningsstein eller lignende som blir lagt ovenpå sandlaget bør ha en tykkelse på minimum 35 mm.

**ØS Snøkabel-30** kan kortvarig utsettes for temperaturer opp til 240 °C. Ved så høye temperaturer kan man legge asfalt med maksimum 20 mm tykkelse i det første laget.

Normalt vil asfalt ved utlegging holde maksimum ca 170 °C. Ved temperaturer opp mot dette bør man legge maksimum 60 mm tykke lag. Ved utlegging av flere lag asfalt så bør det første lagets temperatur være under 110 °C når man legger neste lag. Unngå å ettervarme asfalten med gassbrenner da det er stor risiko for å utsette varmekabelen for overtemperatur. Valsing av asfalten bør fortrinnsvis gjøres med en mindre valsemaskin.

Minimum varmeledningsevne ved bruk av betong, skal være 1,0 W/mK

Minimum varmeledningsevne ved bruk av støpemasse med maksimum tykkelse 3 cm, skal være 0,6 W/mK.

### Tabell for effekt pr m2 og kabelbehov

c/c = senteravstand cm	Effekt pr. m <sup>2</sup>	Varmekabel lengde pr. m <sup>2</sup>
8	375	12,5
9	333	11,1
10	300	10,0
11	273	9,1
12	250	8,3
13	231	7,7
14	214	7,1
15	200	6,7
16	188	6,3
17	176	5,9
18	167	5,6
19	158	5,3
20	150	5,0

## Samsvarserklæring

Installasjonssted: _____		Installatør: _____		Org. Nr: _____																			
Adresse: _____		Kontaktperson: _____		Telefon: _____																			
_____		Adresse: _____		_____																			
<b>Innendørs installasjon:</b>																							
<input type="checkbox"/> Betong		<input type="checkbox"/> Lavtbyggende gulv		<input type="checkbox"/> ØS Varmematte																			
<input type="checkbox"/> ØS Lamiflex		<input type="checkbox"/> Annet, spesifiser: _____		<input type="checkbox"/> På brennbart underlag																			
<input type="checkbox"/> På ubrennbart underlag																							
<b>Utendørs installasjon:</b>																							
<input type="checkbox"/> Asfalt		<input type="checkbox"/> Fartøy		<input type="checkbox"/> Frostsikring rør																			
<input type="checkbox"/> Belegningsstein/heller		<input type="checkbox"/> Frostsikring tak/takrenner		<input type="checkbox"/> Utvendig																			
<input type="checkbox"/> Betong				<input type="checkbox"/> Innvendig																			
<b>Styring/regulering:</b>																							
Termostat type: <input type="checkbox"/> m/gulvføler <input type="checkbox"/> m/romføler <input type="checkbox"/> m/begrensningsføler <input type="checkbox"/> Annet																							
Frostsikringsstyring type: _____ Snøsmeltestyrings type: _____																							
<b>Beskyttelsestiltak:</b> Temperaturen i varmeområdene er begrenset til maks. 80°C ved:																							
<input type="checkbox"/> Planlegging som eier er informert om		<input type="checkbox"/> Monteringsanvisning fulgt																					
<input type="checkbox"/> Bruk av styring/regulering		<input type="checkbox"/> Jordfeilbryter med 30 mA utløserstrøm installert.																					
<b>Montasjedybde:</b> Overdekning: _____ mm																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Hovedgruppe</th> <th>Type kabel/matte</th> <th>Effekt (W)</th> <th>Areal m<sup>2</sup></th> <th>c/c</th> <th>W/m<sup>2</sup></th> <th>Spenning (V)</th> <th>Resistans min Ω</th> <th>Resistans max Ω</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>						Hovedgruppe	Type kabel/matte	Effekt (W)	Areal m <sup>2</sup>	c/c	W/m <sup>2</sup>	Spenning (V)	Resistans min Ω	Resistans max Ω									
Hovedgruppe	Type kabel/matte	Effekt (W)	Areal m <sup>2</sup>	c/c	W/m <sup>2</sup>	Spenning (V)	Resistans min Ω	Resistans max Ω															
<b>Oppmålt isolasjon (&gt;100 MΩ ved min 500V):</b>																							
<i>Før installasjon</i>		<i>Før innstøping</i>		<i>Før tilkopling</i>																			
Resistans Ω		Resistans Ω		Resistans Ω																			
Isolasjonstest MΩ		Isolasjonstest MΩ		Isolasjonstest MΩ																			
Planskissen skal vise både oppvarmet og varmfrie områder, leggingsmønster, koblingspunkt, skjøtens og gulvfølerens plassering. Er det installert mer enn én varmekabel, skal dette fremgå av skissen. Dokumenter gjerne med fotografier.																							
<b>Skisse:</b>																							
Eier og/eller bruker er informert <input type="checkbox"/> Dokumentasjon er overlevert <input type="checkbox"/>																							
Eier av anlegget er ansvarlig for å overlevere brukerveiledning og dokumentasjon om oppvarmingssystemet til alle brukerne av dette.																							
<b>Installatør:</b>																							
Varmesystemet er montert i henhold til Øglænd Systems Leggeanvisning/Monteringsanvisning, samt andre gjeldende forskrifter for produktet og eier og/eller bruker har fått opplysning om hvilke begrensninger og forholdsregler som gjelder.																							
Dato: _____ / _____		Underskrift: _____																					