

Extender


EXT-01
EL 14 001 17



EXT-01 kan brukes som en rekkeviddeforlenger for Plejd-mesh og som en inngangsenhet for å trådløst kontrollere andre produkter fra Plejd. Med den integrerte BAT-01 kan den også brukes som batteribackup for systemet.

- Utvider rekkevidden ved å være en del av Plejd-mesh.
- Opprettholder tidsfunksjoner, som for eksempel astrour, i tilfelle strømbrydd (BAT-01 er integrert).
- Kontrollerer andre produkter fra Plejd trådløst ved hjelp av en fjærbelastet trykkbryter eller Plejd-tilbehør, som en Adapter vri (RTR).

Produktet installeres i en veggboks bak trykkbryter/ dekklokk eller ved hjelp av Monteringsklips (følger ikke med, EL 14 002 74) på vegg eller DIN-skinne.



NETTSPENNING

230 V/50 Hz, maks. 0,02 A

STANDBY-EFFEKT

0,2 W

DRIFTSTEMPERATUR UTENFOR BOKS

-25 til +35 °C

BEREGNET BATTERITID

Inntil 10 års gangreserve

DIMENSJONER

46x46x18 mm

KABELVERRSNITT

Tilkoblinger: 0,5–4,0 mm²

BESKYTTELSE

Overtemperatur programvare

RADIO

2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

RADIOREKKEVIDDE

Ca. 10 m innendørs.
Plejds meshteknikk forlenger rekkevidden ved at alle enheter kommuniserer via hverandre.

