



FDV dokument 1410225

Produkt: RS16/5 I PH
El-nummer: 1410225
Vareno: EKO03421
EAN: 7020160342119
Pakningsant.: 5
Farge: Polarhvit



Produktbeskrivelse:

Innfelt bryter med skrutilkobling.

Bryteren er 2x1-polet med felles L, og benyttes oftest i stue, kjøkken eller soverom der man ønsker å slå av/på lyset med en bryter.

Denne bryteren kan benyttes til å styre 2 uavhengige soner, f.eks lampe over spisebordet eller vegglamper.

Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Dersom bryteren skal monteres i en flerhullsramme må festeramme L339 (el.nr: 1410770) benyttes.

Kan ombygges til IP44 ved hjelp av IP44 sett el.nr: 1 hull 1410724 / 2 hull: 1410725

Tekniske spesifikasjoner: RS16 Innfelt bryter, kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjær T47 (14 109 14).

Skruterminaler med heiselemme.

Hullavstand i festeplate: 60mm

Halogenfri.

Kobl 5 - Serievender

16 A. 250V.

Lysrør 10A.

Innbygningsdybde: 11,5mm.

Kapslingsklasse: IP20.

Avmantlingslengde: 8mm

Antall ledere pr. terminal: 2

Maksimalt moment: 0,8Nm (Ifht IEC 62196-1)

Maksimalt tverrsnitt: 4mm²

Farge: Polarhvit.


ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA


Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01

Målskisse



Koblingsskjema



ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01