



## FDV dokument 1411886

**Produkt:** RS16/1+1+1 P bryter PH  
**El-nummer:** 1411886  
**Vareno:** EKO05886  
**EAN:** 7020160588616  
**Pakningsant.:** 5  
**Farge:** Polarhvit



### Produktbeskrivelse:

Påveggsbryter med skrutilkobling.

Bryteren er 3x1-polet med felles L, og benyttes oftest i stue, kjøkken eller soverom der man ønsker å slå av/på lyset med en bryter.

Denne bryteren kan benyttes til å styre 3 uavhengige soner, f.eks lampe over spisebordet, vegglamper og spotlights.

Leveres med bakplate som fungerer som mal.

For ombygging til IMP benyttes impulsfjær T47 el.nr: 14 109 14.

Utsparing for kabel i termoplastkappen kan utføres med ELKO kniven el.nr: 88 147 60 eller med utsparingstang el.nr: 88 147 54

### Tekniske spesifikasjoner:

Påveggsbryter 3 x 1Polet. Felles L

For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjær T47 (14 109 14).

Skruterminaler med heiseklemme.

Festeavstand 38 mm.

Halogenfri.

1+1+1 pol

16 A. 250V.

Lysrør 10A.

Kapslingsklasse: IP20.

Avmantlingslengde: 8mm


Antall ledere pr. terminal: 2

Maksimalt moment: 0,8Nm (Ihht IEC 62196-1)


Maksimalt tverrsnitt: 4mm<sup>2</sup>

Farge: Polarhvit.

### Målskisse



### Koblings skjema



### ELKO AS

E-post: elko@elko.no  
Internett: www.elko.no  
Bank: 6219.05.15880  
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor  
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo  
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo  
Tlf.: +47 67 80 73 00  
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk  
Sporvind Industriområde, NO-3340 Åmot  
Tlf.: +47 32 78 91 00  
Faks: +47 32 78 91 01