

September 22

Varenummer: CV074285

## Alarmerhet for Overspenningsvern m/lys og lyd

Elnummer: 1600699


### Produktbeskrivelse

Modulær alarmerhet for varsling av defekt overspenningsvern. Kun én modul bredde. Lyd- og lyssignal aktiveres ved tilførsel av 230V.

Lydsignalet kan tilbakestilles ved betjening av trykknapp, men LED forblir rødt til feilen er utbedret. Enheten er spesielt egnet i forbindelse med overspenningsvern i og ved TKS.

Iht. NEK400:2022 823.534.302 skal det anordnes med utstyr som gir akustisk og/eller visuelt signal til eier/bruker når overspenningsvernet i TKS ikke lenger gir beskyttelse.

Dimensjon (mm)		Vekt (g)
Bredde	18	63
Høyde	91	
Dybde	66	



### Teknisk info

Fabrikantens typebetegnelse	SAU-230	Merkespenning (V)	230
Monteringsmetode	Modulær	Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	2,5
Antall moduler	1	Tilkoblingstype	Flat 3mm
IP grad	20	Desibel (dB)	80

### Forvaltning

Brukes sammen med overspenningsvern for å opprettholde kravene i NEK400:2022 823.534.302.

### Drift

Renhold: Tørk forsiktig med tørr klut. Unngå bruk av vann og andre væsker  
Energiforbruk: 26 W

### Vedlikehold

Rutiner: Bør testes jevnlig.  
Test: Ved tilført spenning vil lys- og lydsignal starte. Ved trykk på «Reset» vil lyd-signal bortfalle.

### Koblingskjema i kombinasjon med overspenningsvern:

