

## FDV BLAD FOR NC1 KONTAKTOR

### GENERELT

Ant poler: 3 og 4

Spenningsnivå: Opp til 690V

### FORVALTNING

Chint kontaktorerer er godkjent ihht IEC EN 60947-4-1.

### DRIFT

Renhold:  
Energiforbruk:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.  
Maks 5W/pol

### VEDLIKEHOLD

Henvisninger:  
Rutiner:

For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS  
Ihht IEC 60947 er produktene å anse som vedlikeholdsfrie.  
Ikke bruk vann.

Levetid:

Elektrisk levetid 100-1000x10<sup>3</sup> koblinger  
Mekanisk levetid 6-10x10<sup>6</sup> koblinger

### TILBEHØR

Tidsblokker:  
CV003506 Innkobling NC1 0,1-3s 1NO+1NC  
CV003513 Innkobling NC1 0,1-30s 1NO+1NC  
CV003520 Innkobling NC1 10-180s 1NO+1NC  
CV003537 Utkobling NC1 0,1-3s 1NO+1NC  
CV003544 Utkobling NC1 0,1-30s 1NO+1NC  
CV003551 Utkobling NC1 10-180s 1NO+1NC  
Hjelpekontakter:  
CV003568 Hjelpekontaktblokk 2NO  
CV003575 Hjelpekontaktblokk 1NO+1NC  
CV003582 Hjelpekontaktblokk 2NC  
CV003599 Hjelpekontaktblokk 4NO  
CV003605 Hjelpekontaktblokk 3NO+1NC  
CV003612 Hjelpekontaktblokk 2NO+2NC  
CV003629 Hjelpekontaktblokk 1NO+3NC  
CV003636 Hjelpekontaktblokk 4NC

Termiske releer:  
CV008914 Termisk rele 1,6-2,5A  
CV008921 Termisk rele 2,5-4A  
CV008938 Termisk rele 4-6A  
CV008945 Termisk rele 5,5-8A  
CV008952 Termisk rele 7-10A  
CV008969 Termisk rele 9-13A  
CV008976 Termisk rele 12-18A  
CV008983 Termisk rele 17-25A  
CV008997 Termisk rele 23-32A  
CV009003 Termisk rele 28-36A  
CV009010 Termisk rele 23-32A  
CV009027 Termisk rele 30-40A  
CV009034 Termisk rele 37-50A  
CV009041 Termisk rele 48-65A  
CV009058 Termisk rele 55-70A  
CV009065 Termisk rele 63-80A  
CV009072 Termisk rele 80-93A

### PRODUKT

NC1 kontaktorer 3-pol:  
CV003315 NC1-12, 12A AC3, 400V  
CV003322 NC1-18, 18A AC3, 400V  
CV003339 NC1-25, 25A AC3, 400V  
CV003346 NC1-32, 32A AC3, 400V  
CV003353 NC1-40, 40A AC3, 400V  
CV003360 NC1-50, 50A AC3, 400V  
CV003377 NC1-65, 65A AC3, 400V  
CV003384 NC1-80, 80A AC3, 400V  
CV003391 NC1-95, 95A AC3, 400V

NC1 kontaktorer 4-pol:  
CV003414 NC1-12, 12A AC3, 400V  
CV003421 NC1-25, 25A AC3, 400V  
CV003438 NC1-40, 40A AC3, 400V  
CV003445 NC1-50, 50A AC3, 400V  
CV003452 NC1-65, 65A AC3, 400V  
CV003469 NC1-80, 80A AC3, 400V  
CV003476 NC1-95, 95A AC3, 400V